



| h [m] | D [m] 16.0° | E (0°) |
|-------|-------------|--------|
| 2 | 0.56 | 835 |
| 4 | 1.12 | 209 |
| 6 | 1.69 | 93 |
| 8 | 2.25 | 52 |
| 10 | 2.81 | 33 |

LED 4000 K 17.6 W 590 lm-h 16.0° / CIE Flux 87 100 100 100 / A80 selon DIN 5...

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux | 590 lm-h |
| Puissance de raccordement | 17.6 W |
| Rendement lumineux | 34 lm-h/W |
| Flux lumineux du module | - |
| Puissance du module | - |
| Précision des couleurs | SDCM 2 |
| Rendu des couleurs | CRI ≥ 95 |
| Maintien du flux lumineux | L80/B10 à 60'000 h (25 °C) |
| Température de couleur | 4000 K |

Autres informations

| | |
|---|----------------------------|
| Répartition lumineuse | symétrique |
| Angle de demi-valeur | 16 ° Spot |
| Cut-Off | 30 ° |
| Luminance BAP ≥ 65 ° | ≤ 1000 cd/m ² |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, longitudinal | 16.5 |
| Évaluation de l'éblouissement UGR, transversal | 16.5 |
| Tension de fonctionnement | 230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Poids | 1.3 kg |
| Sécurité photobiologique | Groupe libre (sans risque) |



Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur www.neuco.ch

A S3113 43106.C
blanc signalisation RAL 9016
LED 17.6 W 590 lm-h 4000 K
Convertisseur DALI pilotable



Suspension avec répartition lumineuse symétrique.
Indice de protection IP20
Classe de protection I.

Cylindre aluminium, blanc trafic (RAL 9016).

LED (COB) Lightengine blanc neutre, avec protection contre le contact. CRI ≥ 95.

Homogénéité chromatique (2 SDCM initial).

Convertisseur DALI.

Optique avec réflecteur primaire et lentille convexe. Cut-Off 30°.

Cône anti-éblouissement Darklight en matière synthétique, métalliser qc. à l'aluminium, vernis de protection résistant aux éraflures.

Précablé avec fiche intermédiaire convertisseur et Lightengine.

Câblage interne sans halogènes.

Câble textile à 5 pôles blanc, L2500. Baldaquin aluminium avec platine de montage, blanc.

Bornier Avec arrêt de traction, 5x 1.5².

Garantie 5 ans.

Sur demande, ce luminaire est également livrable avec une entrée de câble latérale resp. avec deux entrées de câble latérales pour câblage continu.

PUSH, switchDIM et Touch-DIM® ne sont pas pris en charge.

