


Scanner le code QR pour en savoir plus sur cet article sur [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)

**H FH82H HQ31-R**  
Noir graphite RAL 9011  
LED 11 W 350 lm-h 3000 K  
Convertisseur Bluetooth® pilotable

Projecteur avec répartition lumineuse à symétrie de rotation.  
Indice de protection IP20.  
Classe de protection II.

Boîtier et box en fonte d'aluminium injecté, finition gravé noir mat.  
Inclinable 0-90°, rotation 356°.  
Power LED blanc chaud.  
Optique Precision.  
Adaptateur rail à 3 phases avec convertisseur Bluetooth.

Garantie 5 ans.



| h [m] | D [m] 38° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1     | 0.69      | 822    |
| 2     | 1.38      | 206    |
| 3     | 2.07      | 91     |
| 4     | 2.75      | 51     |
| 5     | 3.44      | 33     |

LED 3000 K 11 W 350 lm-h 38° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 selon DIN 5040



**Caractéristiques techniques**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Flux lumineux                   | 350 lm-h                   |
| Puissance de raccordement       | 11 W                       |
| Rendement lumineux              | 31,8 lm-h/W                |
| Flux lumineux du module         | 730 lm-c                   |
| Puissance du module             | 9,0 W                      |
| Précision des couleurs          | SDCM < 3                   |
| Rendu des couleurs              | CRI > 90                   |
| Maintien du flux lumineux       | L90/B10 à 50'000 h (25 °C) |
| Température de couleur          | 3000 K                     |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ à A                    |

**Autres informations**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Technologie LED           | Technologie lentilles   |
| Répartition lumineuse     | à symétrie de rotation  |
| Angle de diffusion        | 40 ° Flood  |
| Tension de fonctionnement | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz   |
| Sécurité photobiologique  | Groupe de risque 1 (faible risque)  |
| Accessoires               | Des accessoires séparés sont disponibles pour ce luminaire. Contactez-nous si vous avez besoin de conseils. |

